

Bienvenue Sur SeeClic.com

Nous sommes allés très loin pour vous rendre plus proches...



Notice de paramétrage Routeurs LINKSys



Comment paramétrer votre Routeur LINKSYS

1) Routeur Firewall Wireless WRT54G



RAPPEL IMPORTANT :

Vous devez préalablement avoir assigné une adresse IP fixe, (comme par ex : 192.168.2.2) à l'ordinateur sur lequel est installé le composant logiciel : SeeClic Manager.

Reportez vous au « **Guide de Première Installation** » pour de plus amples détails.

L'interface utilisateur des routeurs **LINKSYS** présente généralement des fonctions similaires d'un routeur à l'autre.

Si votre routeur NETGEAR ne présente pas les mêmes caractéristiques, contactez notre Service Clients en nous communiquant le numéro de modèle (Ex. WRT54G) que vous trouverez sur l'étiquette apposée sur l'appareil ou dans votre documentation.

Lancer Internet Explorer, puis saisissez l'adresse de votre **routeur**, par exemple:



A screenshot of an Internet Explorer address bar. The text 'Address' is on the left, and the IP address '192.168.2.1' is entered in the input field on the right.

Après avoir tapé votre identifiant et votre éventuel mot de passe, vous accédez à la page d'accueil de votre routeur.

Paramétrage du Pare-feu (Firewall)

Dans le menu de gauche, sous « **Security** », choisissez « **Firewall** » :

The screenshot shows the Linksys WRT54G router's configuration interface. The top navigation bar includes 'Setup', 'Wireless', 'Security', 'Access Restrictions', 'Applications & Gaming', 'Administration', and 'Status'. The 'Security' menu is expanded to show 'Firewall' and 'VPN'. The 'Firewall' sub-menu is selected, displaying the 'Block WAN Requests' configuration page. The 'Firewall Protection' is currently set to 'Disable'. Below this, there are four unchecked checkboxes: 'Block Anonymous Internet Requests', 'Filter Multicast', 'Filter Internet NAT Redirection', and 'Filter IDENT(Port 113)'. At the bottom of the page, there are 'Save Settings' and 'Cancel Changes' buttons. A sidebar on the right contains a warning about SPI firewall protection and the Cisco Systems logo.

Paramétrez les différentes options comme indiqué ci-dessus.

Cliquez ensuite sur le menu « **Applications & Gaming** », vous obtenez l'écran suivant :

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc. Firmware Version : v4.20.3

Applications & Gaming Wireless-G Broadband Router WRT54G

Setup | Wireless | Security | Access Restrictions | **Applications & Gaming** | Administration | Status

Port Range Forwarding | Port Triggering | DMZ | QoS

Port Range Forwarding

Port Range						
Application	Start	End	Protocol	IP Address	Enable	
seeclie	8877	to 8877	TCP	192.168.14.100	<input checked="" type="checkbox"/>	
	0	to 0		192.168.14.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
	0	to 0	Both	192.168.14.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
	0	to 0	Both	192.168.14.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
	0	to 0	Both	192.168.14.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
	0	to 0	Both	192.168.14.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
	0	to 0	Both	192.168.14.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
	0	to 0	Both	192.168.14.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
	0	to 0	Both	192.168.14.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
	0	to 0	Both	192.168.14.0	<input checked="" type="checkbox"/>	

« IP Address »
est l'IP de
VOTRE PC
(et non celui
de la
caméra)

Port Range Forwarding :
Certain applications may require to open specific ports in order for it to function correctly. Examples of these applications include servers and certain online games. When a request for a certain port comes in from the Internet, the router will route the data to the computer you specify. Due to security concerns, you may want to limit port forwarding to only those ports you are using, and uncheck the **Enable** checkbox after you are finished.
[More...](#)

Save Settings | Cancel Changes

CISCO SYSTEMS

Paramétrez cet écran tel qu'indiqué ci-dessus

Validez vos modifications.

Vous venez ainsi d'autoriser les connexions entrantes à utiliser le port 8877 pour router vers votre PC.

Test final des connexions entrantes :

- Connectez-vous sur votre espace personnel **MySeeClic** sur www.SeeClic.com,
- Choisir « **Gérer mes Sites** »,
- Cliquez sur « **Modifier** »

Vérifiez que le test des connexions entrantes est positif:

"Test des connexions entrantes ... OK"

The screenshot displays the SeeClic user interface. At the top, a red banner contains the user's name 'demo', a welcome message, and subscription information. The main content area is divided into two columns: 'Gérer Mes Sites' on the left and 'Gestion de vos sites' on the right. The 'Gérer Mes Sites' column shows a list of sites with a 'Modifier' button next to 'SeeClicDemo'. The 'Gestion de vos sites' column provides detailed information for the selected site, including site number, IP addresses, and test results. The test results section shows 'Test des connexions entrantes ... OK'. Below this, there are sections for site name modification, version management (with a table of installed vs. available versions), and automatic update options. A sidebar on the left contains navigation links like 'Mes Caméras', 'Mes Alertes', and 'Gérer Mon Compte'. A right sidebar shows thumbnails of camera feeds with labels like 'Avis 221 - Grand Place' and 'Avis 211 - Reception'.

SeeClic.com

Bonjour demo
Vous êtes invité par
M. Dominique Martin
Pour une durée illimitée

Pour le site "SeeClicDemo": Pas d'Alertes.

Vous êtes abonné
jusqu'au 26/07/2006.

SeeClicDemo

Mes Caméras

Mes Alertes

Gérer Mon Compte

Gérer Mes Sites

Gérer Mes Caméras

Gérer Mes Alertes

Gérer Mes Utilisateurs

Diagnostics

Déconnexion

Bonjour demo

Gérer Mes Sites

Liste de vos sites

SeeClicDemo Modifier

Gestion de vos sites

Informations sur votre site SeeClicDemo

- Site N° 369318
- Adresse IP public: 212.43.218.71
- Adresse IP privée: 212.43.218.66

Résultats des tests SeeClic pour le site SeeClicDemo

- Test des connexions entrantes ... OK

Modification Nom du site

Nom du site :

Version de SManager Présent sur votre site

Fichier	Version Installée	Version Disponible
camserver.dll	1.0.0.31	1.0.0.31
SeeClickViewer.class	1.0.0.4	1.0.0.4
smanager.exe	0.0.0.0	1.0.0.9

Démarrer la mise à jour Voir la dernière mise à jour

Option de Mise A Jour automatique

Mise à jour automatique dès qu'une nouvelle version est disponible

Suppression du site

Voulez-vous supprimer ce site ?

Avis 221 - Grand Place

Avis 211 - Reception

Logitech Quick Cam Sphere

Avis 211 - Magasin

Rafraichir

Affichage alterné

MERCI D'AVOIR CHOISI SeeClic.....